



## Technische Daten Ledvance DULUX-SQ LED 13W - 835 Warmweiß | 2-Pins - Ersatz Für 28W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249306                               |
| EAN                                     | 4058075822597                        |
| Marke                                   | Ledvance                             |
| Herstellername                          | DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV |
| Menge in der Originalverpackung         | 10                                   |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                              |
| Energieeffizienzklasse                  | F                                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                |

### Technische Informationen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | LED           |
| Ersetzt (Watt)           | 28            |
| Watt                     | 13            |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar |
| Sockel                   | GR8 (2-Pins)  |
| Anzahl der Pins          | 2             |
| Farbcode                 | 835 Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3500 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89         |
| Helle Farbe              | Weiß          |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1350              |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 103               |
| Produkttyp                   | PL-Q / Square LED |
| Sensortyp                    | Kein Sensor       |

## Produktinformationen

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Vorschaltgerät | Konventionell (EM); Netz (AC) mit Starter |
| Ausführung     | Matt                                      |
| Drehbar        | Nein                                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 204 |
| Breite (mm) | 19  |
| Höhe (mm)   | 202 |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

